



GUION PARA UN NET

Pequeña ayuda para realizar un NET

¿Qué es un NET?

Cada organización necesita un gerente de nivel ejecutivo para supervisar toda la operación y asegurarse de que todo funcione sin problemas. Dependiendo del tipo de red, el Administrador de la Red será responsable de reclutar y capacitar a los operadores NCS, estaciones de enlace y otros miembros de la red.

Guion para realizar un NET

Ejemplo de aplicación del Manual de Control de Red

| | | |
|-------------------|-----------------------|--|
| Zona EA | Nombre del documento: | Guión para realizar un NET |
| Ref:NET | Estado | Publicada |
| Fecha: 31.10.2017 | Tipo de documento: | Guion |
| Idioma: Es | Autor: EA2KV | |
| Revisión: 1.0 | Distribución | Interna |
| Páginas: 1/4 | Email | emergencias@ure.es |

Día: lunes (frecuencia semanal) – **Hora:**

EA – Frecuencia:

(shift -600Khz)

Este documento pretende ser una guía para ser usada como guion para cualquier persona que actúe como Net Control.

Inicio

QRL? *#Tiempo para RX.*

Transmitiendo "**INDICATIVO**" en "**LOCALIDAD**", actuando como Net Control para esta sesión de EMCOM "**PROVINCIA, COMUNIDAD**".

¿Algún tráfico prioritario de emergencias? *#Tiempo para RX.*

Esto es un Net dirigido para la coordinación del grupo de emergencias EMCOM España en "**PROVINCIA, COMUNIDAD**", por favor preste atención a estas reglas de participación.

- La acreditación de estaciones será por indicativo, no repetir datos salvo requerimiento específico del Net control.
- No facilitar más datos que indicativo salvo requerimiento del Net Control
- Llame solamente cuando sea solicitado por el Net Control.
- Durante el ejercicio no está permitida la comunicación entre estaciones, dirigirse siempre al Net Control
- Permita que el repetidor quede en reposo antes de transmitir.

Llamada a estaciones móviles.

#Tiempo para RX.

#Esperar 5 segundos desde la última estación escuchada para evitar perder alguna otra estación, a continuación, confirme las estaciones móviles escuchadas.

Transmitiendo "**INDICATIVO**" Net Control, estaciones escuchadas A, B, C (nombrar)

Llamada a estaciones con alimentación a baterías no móviles.

#Tiempo para RX.

#Esperar 5 segundos desde la última estación escuchada para evitar perder alguna otra estación, a continuación, confirme las estaciones móviles escuchadas.

Transmitiendo "**INDICATIVO**" Net Control, estaciones escuchadas A, B, C (nombrar)

Llamada al resto de estaciones grupo EMCOM España en Aragón

#Tiempo para RX.

#Si contestan muchas estaciones, realizar fragmentaciones a discreción.

#Esperar 5 segundos desde la última estación escuchada para evitar perder alguna otra estación, a continuación, confirme las estaciones escuchadas.

Transmitiendo "**INDICATIVO**" Net Control, estaciones escuchadas A, B, C (nombrar)

Cualquier estación no confirmada anteriormente, por favor llamar ahora.

#Tiempo para RX.

#Esperar 5 segundos desde la última estación escuchada para evitar perder alguna otra estación, a continuación, confirme las estaciones escuchadas.

Transmitiendo "**INDICATIVO**" Net Control, estaciones escuchadas A, B, C (nombrar)

Estaciones no pertenecientes al grupo de emergencias EMCOM España y que quieran participar en el ejercicio, por favor llamar ahora.

#Tiempo para RX.

#Esperar 5 segundos desde la última estación escuchada para evitar perder alguna otra estación, a continuación, confirme las estaciones escuchadas.

Transmitiendo "**INDICATIVO**" Net Control, estaciones escuchadas A, B, C (nombrar)

Adelante estaciones con mensajes.

#Tiempo para RX.

#Esperar 5 segundos desde la última estación escuchada para evitar perder alguna otra estación, a continuación, confirme las estaciones escuchadas.

#Si existe mensaje, anotar y confirmar recepción.

Transmitiendo "**INDICATIVO**" Net Control, estaciones escuchadas A, B, C (nombrar e indicar número de mensajes recibidos).

Esta Net será realizada el próximo lunes a las "**HORA**" EA en el repetidor "**INDICATIVO**", frecuencia "**FRECUENCIA**".

Cualquier persona que desee formar parte del grupo de Emergencias EMCOM España, por favor contactar con EA9CD Coordinador de emergencias en España o "**INDICATIVO**" coordinador de emergencias en "**TU ZONA**".

Transmitiendo "**INDICATIVO**" Net Control dando por terminada esta sesión del grupo EMCOM España.

Gracias a todos por respetar el uso del repetidor durante el ejercicio. El repetidor queda libre para el uso normal de radioaficionados.